

# Chave de impacto **TW008GZ**

TW007GZ

Chave de impacto BL 40VMAX XGT.



## ■ Código EAN

0088381734318



## ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,3 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	170 x 86 x 312 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tipo de bateria	XGT
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção	1/2"
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 2,300 Rpm
RPM baixo	0 - 600 Rpm
RPM Média	0 - 1,200 Rpm
RPM alta	0 - 1,900 Rpm
Travão eléctrico	✓
Travão elétrico	✓
Emissão de vibração	19,7 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	2,00 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	97 dB(A)
Potência sonora	108 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

## ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Nova chave de impacto, com modo de paragem automática de rotação para a frente e para trás.
- Maior par de rotação com 760Nm e par de rotação superior com 1,100Nm.
- Dispõe de 3 modos de tempo de reação para a paragem automática.
- O interruptor de velocidade máxima reduz a fadiga do utilizador.
- Com um design compacto graças ao seu comprimento máximo de 170mm.
- O motor BL produz 760Nm de aperto máximo e controla-se electronicamente para otimizar o uso da bateria para maior tempo de funcionamento por carregamento de bateria.
- O motor BL sem escovas permite que funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma duração de vida útil superior.
- O motor BL adapta-se às exigentes mudanças e ajusta os RPM.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS

**191B26-6**

Bateria BL4040 40V XGT



**191E07-8**

DC40RA Carregador XGT 40V



**191L47-8**

Bateria 40V máx 5,0 Ah XGT



**191M90-3**

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



**191X65-8**

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



**B-68448**

Adaptador 1/2 a 1/4 hexagonal



**E-12354**

Estojo de chave de impacto



## Suporte